

Smart Switch 1x

Guia de instalação rápido

Segurança

Faça a instalação de acordo com as regras nacionais.

Contrate um electricista profissional para fazer a instalação se não se sentir confortável a mexer em electricidade ou se a instalação eléctrica for diferente dos exemplos nas imagens.

Use apenas no interior e num local seco.

Precaução na instalação

É necessária a utilização do fio neutro.

Sobe 3 vias

A instalação de 3 vias permite controlar uma luz a partir de 2 pontos diferentes.

A função Multi-Way permite usar vários switches para controlar na app a mesma luz.

Para mais informação vá a www.iotty.com/multi-way

Resolução de problemas

Se o Switch não funcionar tente uma destas soluções:

- Soft reset na app (Device Settings -> Reset Device)
- Desligar o circuito no quadro eléctrico

Se a rede falhar tente uma destas soluções:

- Reiniciar o router
- Tirar a placa frontal e carregar no botão Reset
- Tirar a placa frontal e carregar no botão AP e registe novamente o Switch na app

1

Desligue no quadro eléctrico o circuito que vai alterar antes de começar a instalação.

2

Desligue o antigo interruptor e coloque etiquetas nos cabos.

Tem que ter um fio neutro para fazer a instalação.

3

Ligue os fios ao iotty.

Coloque o fio Neutro no terminal N. Coloque a fase no terminal L. Coloque a fase e a carga nos terminais RL1. Se tiver fio de terra, passe-o pela parede.

4

Empurre os fios para dentro da parede de forma a ter espaço para encaixar o Switch (não empurre os cabos com a traseira do switch). Coloque o Switch na posição (com os botões para baixo) e fixe os parafusos.

5

Coloque a placa frontal de forma a que o pequeno círculo fique para baixo.

Se precisar de retirar a placa frontal use apenas as mãos.

6

Ligue o circuito no quadro eléctrico.

Descarregue a app iotty e registe-se.

Ligue-se à rede WiFi do Smart Switch (IOTTY_serial-number).

Na app adicione o novo dispositivo.